

???????? ?????????????? ? ??????  
???????????? ??????? 81-760/760А ?  
?????

1. У ворот в депо машинист останавливается 1й уставкой КТР у знака "**СТОП**", затем добавляет еще 2. Подает сигнал "**3 коротких**" тайфуном. Отключает тумблеры "**Мотор-компрессор**", "**ПСН**", "**Освещение кабины**", "**Освещение салона**", "**Кондиционер**", "**Двери торцевые**", открывает двери в кабину.
2. После сигнала "**1 длинный**" подтверждает "**1 длинным**", отпускает тормоза тормоза резервного и начинает движение на деповской путь со скоростью не более **10 км/ч**.
3. После установки у напольной рейки ("**ОПВ 3**"), машинист ожидает подключения **825В** к 4 вагону, подав сигнал "**2 коротких**". По сигналу ДДЭ "**2 длинных**" отвечает таким же сигналом и продвигается к знаку "**ОПВ 4**" со скоростью не более **5 км/ч**.
4. После полной остановки у знака "**ОПВ**" на деповском пути 1 уставкой КТР и добавив еще 2, машинист отключает **КТР** и отжимает все кнопки.
5. На составе типа "**81-760А Баклажан**" нажать и удерживать красную кнопку "**Выкл. борт. сеть**".
6. Ставит переключатель **КРО** в положение "**0**".
7. Отключить тумблеры: "**Освещение кабины**", "**БКПУ-1**", "**БКПУ-2**", "**УПИ, РДП, Монитор**", "**ЦИС-1**", "**ЦИС-2**", "**Видео**", "**Радиосвязь**", "**Управление кондиционером**". Тумблер "**Дешифратор 2/6**" оставляем **включенными!!!** На составе типа "**81-760А Баклажан**" отключить автомат "**Борт сеть**".
8. Выключить батарею, переведя выключатель "**ВБ**" в положение "**ВЫКЛ**".
9. Закреть **все двери в кабину**.
10. Идти по вагонам в хвостовую кабину через торцевые двери, выключать в каждом вагоне батареи, проворачивая реверсивной ручкой выключатель на торце в боковом шкафу слева в головной части вагона. Контролировать погасание аварийного освещения на потолке.
11. В хвостовом вагоне так же выполнить пункты: **5, 7, 8**.
12. Проходит по составу и выключает **БРУ** на всех вагонах. Контролирует факт отсоединения электрокабеля **825В** и присоединении *деповской напорной магистрали* в случае чего - доклад ДДЭ).
13. Сдать инвентарь в шкаф сдачи (реверсивную ручку, фонарь, смотровой молоток). Доложить в чат: "ДДЭ, состав ХХМТ на УУ пути отключен, сдан".

---

Версия #2

alexshegera создал 19 мая 2022 22:16:06

alexshegera обновил 13 декабря 2024 12:50:50