

Порядок отключения и сдачи составов серии 81-760/760А в депо

1. У ворот в депо машинист останавливается 1й уставкой КТР у знака **"СТОП"**, затем добавляет еще 2. Подает сигнал **"3 коротких"** тайфуном. Отключает тумблеры **"Мотор-компрессор"**, **"ПСН"**, **"Освещение кабины"**, **"Освещение салона"**, **"Кондиционер"**, **"Двери торцевые"**, открывает двери в кабину.
2. После сигнала **"1 длинный"** подтверждает **"1 длинным"**, отпускает тормоза тормоза резервного и начинает движение на деповской путь со скоростью не более **10 км/ч**.
3. После установки у напольной рейки (**"ОПВ 3"**), машинист ожидает подключения **825В** к 4 вагону, подав сигнал **"2 коротких"**. По сигналу ДДЭ **"2 длинных"** отвечает таким же сигналом и продвигается к знаку **"ОПВ 4"** со скоростью не более **5 км/ч**.
4. После полной остановки у знака **"ОПВ"** на деповском пути 1 уставкой КТР и добавив еще 2, машинист отключает **КТР** и отжимает все кнопки.
5. На составе типа **"81-760А Баклажан"** нажать и удерживать красную кнопку **"Выкл. борт. сеть"**.
6. Ставит переключатель **КРО** в положение **"0"**.
7. Отключить тумблеры: **"Освещение кабины"**, **"БКПУ-1"**, **"БКПУ-2"**, **"УПИ, РПДП, Монитор"**, **"ЦИС-1"**, **"ЦИС-2"**, **"Видео"**, **"Радиосвязь"**, **"Управление кондиционером"**. Тумблер **"Дешифратор 2/6"** оставляем **включенными!!!** На составе типа **"81-760А Баклажан"** отключить автомат **"Борт сеть"**.
8. Выключить батарею, переведя выключатель **"ВБ"** в положение **"ВЫКЛ"**.
9. Закреть **все двери в кабину**.
10. Идти по вагонам в хвостовую кабину через торцевые двери, выключать в каждом вагоне батареи, проворачивая реверсивной ручкой выключатель на торце в боковом шкафу слева в головной части вагона. Контролировать погасание аварийного освещения на потолке.
11. В хвостовом вагоне так же выполнить пункты: **5, 7, 8**.
12. Проходит по составу и выключает **БРУ** на всех вагонах. Контролирует факт отсоединения электрокабеля **825В** и присоединении *деповской напорной магистрали* в случае чего - доклад ДДЭ).
13. Сдать инвентарь в шкаф сдачи (реверсивную ручку, фонарь, смотровой молоток). Доложить в чат: "ДДЭ, состав ХХМТ на УУ пути отключен, сдан".